

UŽIVATELSKÁ PŘÍRUČKA



Verze 1.0

DSC-8018-2

Ovládání

Místní přístup

Po zdvihnutí místního telefonu zadejte třímístný kód pro místní/dálkové ovládání (implicitně * * *), modul ESCORT 4580 zdvihne linku a odpoví **Hello**. Jestliže je povolen místní přístup s kódem ozve se **Enter Your Access Code**. (Zadejte přístupový kód).

Dálkový telefonický přístup

Ovládání je možné z kteréhokoli telefonu s tónovou volbou a probíhá následujícím způsobem

- 1, Navolte telefonní číslo linky k níž je připojen modul ESCORT 4580.
- 2, Nechte telefon jednou nebo dvakrát zazvonit.
- 3, Zavěste telefon, počkejte 10 sekund a zavolejte znovu. Po druhém zavolání ESCORT 4580 odpoví po prvním zazvonění **Hello**.
- 4, Vložte třímístný kód pro místní/dálkové ovládání. Jestliže během deseti sekund nezadáte platný kód, ESCORT 4580 oznámí **Goodbye** a zavěsí. Po vložení správného kódu a je-li zvolen přístup s kódem, systém odpoví: **Enter Your Access Code**. (Zadejte přístupový kód).
- 5, Vložte přístupový kód. Jestliže během deseti sekund nezadáte platný přístupový kód, ESCORT 4580 oznámí **Goodbye** a zavěsí.

Přístup pro jeden blok

Po zadání přístupového kódu ESCORT ohlásí

To Turn Partition One On, Enter Your Access Code (Pro zapnutí bloku vložte přístupový kód)

Přístup pro více bloků

Po zadání přístupového kódu ESCORT ohlásí

- 1, **Partition One is Ready. To Select Partition One Press [1]**(Blok 1 je připraven. Pro jeho výběr stiskněte [1])
Partition Two is Ready. To Select Partition One Press [2] (Blok 2 je připraven. Pro jeho výběr stiskněte [2])
Partition Three is Ready. To Select Partition One Press [3] (Blok 3 je připraven. Pro jeho výběr stiskněte [3])
- 2, Vyberte blok stisknutím číselné klávesy.
- 3, Po té co je vybrán blok (např blok 1) systém odpoví **To Turn Partition One On, Press [0]. For more Options Press [1]** (Pro zapnutí bloku do střežení stiskněte [0]. Pro další volby stiskněte [1])

Zapnutí do střežení

Po výběru bloku podle předchozího postupu systém ohlásí **To Turn Partition One On, Enter Your Access Code** (Pro zapnutí bloku 1 zadejte přístupový kód)

- 1, Vložte přístupový kód. Systém odpoví **Turning Partition One On. Exit Delay in Progress. To Turn Partition One Off, Enter Your Access Code** (Zapínám blok 1. Doba pro odchod právě probíhá. Pro vypnutí bloku 1 zadejte přístupový kód). Jestliže blok není připraven k zapnutí systém odpoví **To Turn Partition One Enter Your Access Code. Secure The System Before Turning On** (Pro zapnutí bloku vložte Přístupový kód. Uzavřete zóny před zapnutím.)
- 2, Zkontrolujte uzavření zón a je-li vše v pořádku, zapněte systém.

Zapnutí Doma Odchod

- 1, Po hlášení systému **To Turn Partition One On Enter Your Access Code** (Pro zapnutí bloku 1 zadejte přístupový kód) stiskněte [*].
- 2, Systém ohlásí **To Turn Partition One On Without Enter Delay Press [9]** (Pro zapnutí bloku 1 bez vstupního zpoždění stiskněte [9])
- 3, Stiskněte klávesu [9] a systém oznámí **Enter Your Access Code** (zadejte přístupový kód)
- 4, Po zadání přístupového kódu systém odpoví **Turning Partition One On. Exit Delay in Progress**. (Zapínám blok 1. Doba pro odchod právě probíhá)

Vypnutí ze střežení

Po výběru bloku zapnutého do střežení systém oznámí **Partition One si On. To Turn Off, Enter Your Access Code** (Blok 1 je zapnut. Pro vypnutí zadejte přístupový kód)

- 1, Zadejte přístupový kód a systém odpoví **Turning Partition One Off** (Vypínám blok 1)
- 2, Byl-li zaznamenán nějaký poplach ozve se hlášení **There Are {Number} Alarms in Memory, Zones {Number}** (V paměti je {počet} poplachů, zóny {číslo}).
- 3, K prohlížení zón, které byly v alarmu stiskněte [*].
- 4, Systém odpoví **For Alarm Memory Press [3]** (Pro alarmy v paměti stiskněte [3]).
- 5, Stiskněte klávesu [3]. Systém označí zóny zaznamenané v paměti alarmů a ozve se podobné hlášení **There Are {Number} Alarms in Memory, Zone {Number}. To exit Press [#]** (V paměti je {počet} poplachů, zóna {číslo}). Pro návrat stiskněte [#].

Hlavní menu

Po stisknutí klávesy [*] ESCORT začne hlásit hlavní menu.

Odpojení zón [*] [1]

V hlavním menu vyberte funkci **For Zone Bypassing Press [1]** (Pro odpojení zón stiskněte [1]).

- 1, Stiskněte klávesu [1]. Jestliže Váš systém požaduje pro tuto funkci přístupový kód ozve se **Enter Your Access Code** (zadejte přístupový kód).
- 2, Zadejte přístupový kód. Systém nabídne menu Odpojení zón
There Are no Bypassed Zones. (Žádná zóna není odpojena.)
To Bypass Individual Zones Press [3] (Pro odpojení zóny stiskněte [3])
To Clear All Bypassed Zones Press [4] (Pro zrušení odpojení všech odpojených zón stiskněte [4])
To Recall The Last Set Of Bypassed Zones Press [5] (Pro obnovení předchozího nastavení stiskněte [5])
To exit Press [#] (Pro návrat stiskněte [#]).
- 3, Při výběru funkce **To Bypass Individual Zones.** (Pro odpojení zóny jedné zóny) systém odpoví
Zone 1 is Not bypassed. (Zóna 1 není odpojena.)
To bypass Press [*] (Pro odpojení stiskněte [*]).
For The Next Zone Press [1] (Pro následující zónu stiskněte [1])
For The Previous Zone Press [2] (Pro předchozí zónu stiskněte [2])
To exit Press [#] (Pro návrat stiskněte [#]).
- 4, Při výběru funkce **To Clear All Bypassed Zones.** (Pro zrušení odpojení všech odpojených zón) systém odpoví **All Bypassed Zones Have Been Cleared** (Odpojení všech zón zrušeno)
- 5, Při výběru funkce **To Recall The Last Set Of Bypassed Zones.** (Pro obnovení posledního nastavení) systém odpoví **There Last Set Of Bypassed Zones Have Been Recalled** (Předchozí nastavení je obnoveno).

Hlášení poruchových stavů [*] [2]

- 1, V hlavním menu vyberte funkci **For System Troubles Press [2]**. (Pro poruchy systému stiskněte [2]).
- 2, Stiskněte klávesu [2]. Jestliže systém zjistí poruchu, oznámí její druh některým z následujících hlášení:
AC Power Trouble (Porucha sítě)
Phone Line Trouble (Porucha telefonní linky)
Low Battery On Zone {Number} (Nízké napětí bezdrátové zóny {číslo})
The Time And Date Are Incorrect. To Reset Press [*] then [6] (Chybný datum a čas. Pro znovunastavení stiskněte [*] a potom [6])
Warning. System Fault Present, Service is Required (Pozor. Porucha systému, nutný servis)

Reset senzoru [*] [4]

- 1, V hlavním menu vyberte funkci **For {Sensor Reset}, Press [4]** (Pro reset senzoru stiskněte [4]).
- 2, Po stisknutí klávesy [4] a je-li tato funkce systém povolena s kódem ozve se **Enter Your Access Code** (Zadejte přístupový kód).
- 3, Zadejte přístupový kód a systém odpoví **{Sensor Reset} in Progress** (Probíhá Reset senzoru).
- 4, Dokončení Resetu senzoru systém ohlásí **Sensor Reset is Complete** (Reset senzoru je kompletní).
- 5, Pak se systém vrátí do hlavního menu.

Dveřní zámek [*] [7]

- 1, V hlavním menu vyberte funkci **For Door Strike, Press [7]** (Pro ovládání dveřního zámku stiskněte [7]).
- 2, Systém odpoví **Door Strike in Progress**. (Probíhá odemčení dveřního zámku). Po době odemčení se ozve hlášení **Door Strike is Complete** (Odemčení je kompletní)

Tuto funkci lze chránit přístupovým kódem. Požaduje-li systém přístupový kód, zadejte ho.

Speciální funkce [*] [6] [Kód]

Dveřní zvonkohra [*] [6] [Kód] [1]

- 1, V menu Speciálních funkcí vyberte funkci **For Door Chime Control, Press [1]** (Pro ovládání dveřní zvonkohry stiskněte [1]).
- 2, Po stisknutí klávesy [1] se ozve hlášení
Door Chime is On. To Turn Off, Press [1]. To exit Press [#] (Dveřní zvonkohra zapnuta. Pro vypnutí stiskněte [1]. Pro návrat stiskněte [#])
Door Chime is Off. To Turn On, Press [1]. To exit Press [#] (Dveřní zvonkohra vypnuta. Pro zapnutí stiskněte [1]. Pro návrat stiskněte [#]).

Nastavení času a data [*] [6] [Kód] [2]

- 1, V menu speciálních funkcí vyberte funkci **For Time And Date, Press [1]** (Pro nastavení času a data stiskněte [1]).
- 2, Stiskněte klávesu [1]. Systém ohlásí **To Change The Time, Press [1]** (Pro nastavení času stiskněte [1]).
To Change The Date, Press [2] (Pro nastavení data stiskněte [2]).
To Change The Year, Press [3] (Pro nastavení roku stiskněte [3]).
- 3, Stiskněte klávesu [1]. Systém ohlásí **Enter Four Digit For 24 Hour Time** (Vložte čtyři číslice časového údaje, 24 hodinový formát).
- 4, Stiskněte klávesu [2]. Systém ohlásí **Enter Four Digit For The Month And Day** (Vložte čtyři číslice data ve formátu pořadové číslo měsíce den v měsíci).
- 5, Stiskněte klávesu [3]. Systém ohlásí **Enter Two Digit For The Year** (Vložte dvě číslice roku, poslední dvojčíslí).
- 6, Stisknutím klávesy [#] vrátíte do menu speciálních funkcí.

Hlasitost a rychlost řeči

Hlasitost [*] [6] [Kód] [3]

- 1, V menu speciálních funkcí vyberte funkci **For Volume Control, Press [3]** (Pro seřízení hlasitosti stiskněte [3]).
- 2, Stiskněte klávesu [3]. Systém ohlásí:
Volume is Low. To Change Volume, Press [1] (Nízká hlasitost. Pro změnu hlasitost stiskněte [1]).
Volume is Medium. To Change Volume, Press [1] (Střední hlasitost. Pro změnu hlasitost stiskněte [1]).
Volume is High. To Change Volume, Press [1] (Vysoká hlasitost. Pro změnu hlasitost stiskněte [1]).
- 3, Stisknutím klávesy [1] vyberte úroveň hlasitosti.
- 4, Po nastavení hlasitosti se stisknutím klávesy [#] vrátíte do menu speciálních funkcí.

Rychlost řeči [*] [6] [Kód] [4]

- 1, V menu speciálních funkcí vyberte funkci **For Speech Rate Control, Press [4]** (Pro seřízení rychlosti řeči stiskněte [4]).
- 2, Stiskněte klávesu [4]. Systém ohlásí:
Speech Rate is Fast. To Change Speech Rate, Press [1] (Rychle. Pro změnu rychlosti stiskněte [1]).
Speech Rate is Slow. To Change Speech Rate, Press [1] (Pomalou. Pro změnu rychlosti stiskněte [1]).
- 3, Stisknutím klávesy [1] vyberte rychlost řeči.
- 4, Po nastavení rychlosti řeči se stisknutím klávesy [#] vrátíte do menu speciálních funkcí.

Domácí automatizace [*] [5]

- 1, V hlavním menu vyberte funkci **For Home Automation Press [5]** (Pro řízení domácí automatizace stiskněte [5]).
- 2, Stiskněte klávesu [5]. Systém může požádat o vložení přístupového kódu. Vložte přístupový kód.
- 3, Vyberte funkci **For Home Automation, Press [1]** (Pro řízení domácí automatizace stiskněte [1]).
- 4, Stiskněte klávesu [1]
- 5, Systém ohlásí **For Individual Item Control, Press [1]** (Pro jednotlivé ovládání stiskněte klávesu [1])
For Mode Control, Press [2] (Pro ovládání skupin stiskněte klávesu [2]).
For Global Item Control, Press [3] (Pro celkové ovládání stiskněte klávesu [3]).
To Exit Press [#] (Pro návrat stiskněte [#]).

Jednotlivé ovládání [*] [5] [1]

- 1, V menu domácí automatizace vyberte funkci **For Individual Item Control, Press [1]** (Pro ovládání jednotlivých modulů stiskněte klávesu [1]).
- 2, Systém ohlásí **Item {Number}** (Modul {číslo}).
To Turn On, Press [1] (Zapnout modul, stiskněte [1]).
To Turn Off, Press [2] (Vypnout modul, stiskněte [2]).
For The Next Item, Press [5] (Přejít na následující modul, stiskněte [5]).
For The Previous Item, Press [6] (Přejít na předchozí modul, stiskněte [6]).
To Select Item Using Item Number, Press [7] (Pro přímý výběr modulu stiskněte [7] a pak vložte jeho dvojmístné číslo).
To Exit Press [#] (Pro návrat stiskněte [#]).

Ovládání stmívače (pouze u modulů LM)

- Press [3] to Increase** (Přidat jas, stiskněte [3]).
Press [4] to Decrease (Ubrat jas, stiskněte [4]).

Ovládání skupin [*] [5] [2]

- 1, V menu domácí automatizace vyberte funkci **For Mode Control, Press [2]** (Pro ovládání skupin stiskněte klávesu [2]).
- 2, Systém ohlásí **Mode {Number} is Off / On** (Skupina {číslo} je vypnuta/zapnuta).
To Change, Press [1] (Pro změnu stiskněte [1]).
For The Next Mode, Press [2] (Přejít na následující skupinu, stiskněte [2]).
For The Previous Mode, Press [3] (Přejít na předchozí skupinu, stiskněte [3]).
To Exit Press [#] (Pro návrat stiskněte [#]).

Celkové ovládání [*] [5] [3]

- 1, V menu domácí automatizace vyberte funkci **For Global Item Control, Press [3]** (Pro celkové ovládání stiskněte klávesu [3]).
- 2, Systém ohlásí **To Turn Global Items On, Press [1]** (Pro vypnutí **všech** modulů stiskněte klávesu [1])
To Turn Global Items On, Press [1] (Pro zapnutí **všech** modulů stiskněte klávesu [2]).
To Exit Press [#] (Pro návrat stiskněte [#]).



© KELCOM International 2002
Tomkova 142 A, CZ-500 26 Hradec Králové
Tel: 495 513 886 Fax: 495 513 882 E-mail: Tech@kelcom.cz
Vytisknuto v České republice